

3300 系列电子负载机框

特性：

适合 3310F 系列直流负载模块
 适合 3310D 系列直流负载模块
 适合 3320 系列直流负载模块
 适合 3250A 系列交直流负载模块
 适合 3330A 系列直流负载模块
 负载模块弹性安装组合
 3301A 内含五组记忆
 3300F、3305F、3302F、3300C、3302C 机框内含 150 组记忆
 可选用外部呼叫记忆键



3302C 300W 单组电子负载机框

说明：

3302C 为 300W 机框，适合安装任何单个 3310D/3320/3250A/3330A 系列负载模块。
 3300F 为 1200W 机框，适合安装任何组合的 3310F 系列负载模块。
 3300C 为 1200W 机框，适合安装任何组合的 3310D/3250A/3330A 系列负载模块。
 3301A 为 1200W 机框，适合安装任何组合的 3320 系列负载模块。
 3300F 系列、3300C 系列机框上之记忆按键或遥控按键，提供方便的单键操作，便可立即呼叫出所有负载模块的预先存储状态。
 仅需一个 GPIB 地址便可遥控所有的负载。



3305F 600W 单组电子负载机框

一般规格：

输入电源：115/230Vac±10%，50/60Hz
 散热方式：风扇冷却

标准附件：

输入电源线，一条
 BNC-BNC 电缆，一条
 操作手册，一本

选件：

13300F714 GPIB 卡
 13300F707 RS232 卡
 13300F716 USB 卡
 13300F705 LAN 卡
 13300F715 GPIB+RS232
 13300F816 3300F I/O 扩充卡
 13341G810 3341G/3342G/3343G 延迟测试板
 133410F810 33401G 延迟测试板
 CPIB-1 屏蔽式 GPIB 电缆，1 米
 CPIB-2 屏蔽式 GPIB 电缆，2 米
 9933 F 系列摇控器
 9931C 遥控器（适用于 3300C/3302C）
 占位模块

应用：

AC-DC 电源供应器
 DC-DC、DC-AC 转换器
 电池放电
 电池充电器
 功率零组件



3300C 1200W 单组电子负载机框

技术参数：

型号	3301A	3300C	3300F	3305F	3302C	3302F
可装负载模组数量	四组	四组	四组	两组	单组	单组
适合的电子负载模组型号：						
3310F、3311F、3312F、3314F、3315F	√	√	√	√		√
3330F、3332F、3336F	√		√			√
3341G、3342G、3343G、3341G、33401G			√	√		√
3250A、3251A、3252A		√		√	√	
3320、3321、3322、3324	√			√	√	
3310A、3311A、3312A、3314A、3315A					√	√
接口功能：						
GPIB (听/写)	有 (选件)	有 (选件)	有 (选件)	有 (选件)	有 (选件)	有 (选件)
RS232	有	有	有 (选件)	有 (选件)	有	有 (选件)
USB	有	有	有 (选件)	有 (选件)	有	有 (选件)
网口	有	有	有 (选件)	有 (选件)	有	有 (选件)
存储/调出记忆	有 (5组)	有 (150组)	有 (150组)	有 (150组)	有 (150组)	有 (150组)
外部遥控控制	有	有	有	有	有	有 (选件)
自动序列 (单机自动测试功能)	无	有	有	有	有	有
风扇进度控制	无	有	有	有	有	有
重量	9.5kg			7.5kg	7.0kg	
体积	483x177x445			269x177x445	160x177x445	