

5522

适合 3310F 系列直流负载模块
 适合 3310D 系列直流负载模块
 适合 3320 系列直流负载模块
 适合 3250A 系列交直流负载模块
 适合 3330A 系列直流负载模块
 负载模块弹性安装组合
 3301A 内含五组记忆
 3300F、3305F、3302F、3300C、3302C 机框内含 150 组记忆
 可选用外部呼叫记忆键



3302C 300W 单组电子负载机框

说明：

3302C 为 300W 机框，适合安装任何单个 3310D/3320/3250A/3330A 系列负载模块。
 3300F 为 1200W 机框，适合安装任何组合的 3310F 系列负载模块。
 3300C 为 1200W 机框，适合安装任何组合的 3310D/3250A/3330A 系列负载模块。
 3301A 为 1200W 机框，适合安装任何组合的 3320 系列负载模块。
 3300F 系列、3300C 系列机框上之记忆按键或遥控按键，提供方便的单键操作，便可立即呼叫出所有负载模块的预先存储状态。
 仅需一个 GPIB 地址便可遥控所有的负载。



3305F 600W 双组电子负载机框

一般规格：

输入电源：115/230Vac±10%，50/60Hz
 散热方式：风扇冷却

标准附件：

输入电源线，一条
 BNC-BNC 电缆，一条
 操作手册，一本

选件：

13300F714 GPIB 卡
 13300F707 RS232 卡
 13300F716 USB 卡
 13300F705 LAN 卡
 13300F715 GPIB+RS232
 13300F816 3300F I/O 扩充卡
 13341G810 3341G/3342G/3343G 延迟测试板
 133410F810 33401G 延迟测试板
 CPIB-1 屏蔽式 GPIB 电缆，1 米
 CPIB-2 屏蔽式 GPIB 电缆，2 米
 9933 F 系列摇控器
 9931C 遥控器（适用于 3300C/3302C）
 占位模块

应用：

AC-DC 电源供应器
 DC-DC、DC-AC 转换器
 电池放电
 电池充电器
 功率零组件



3300C 1200W 四组电子负载机框

技术参数：

型号	3301A	3300C	3300F	3305F	3302C	3302F
可装负载模组数量	四组	四组	四组	两组	单组	单组
适合的电子负载模组型号：						
3310F、3311F、3312F、3314F、3315F	√	√	√	√		√
3330F、3332F、3336F	√		√			√
3341G、3342G、3343G、3341G、33401G			√	√		√
3250A、3251A、3252A		√		√	√	
3320、3321、3322、3324	√			√	√	
3310A、3311A、3312A、3314A、3315A					√	√
接口功能：						
GPIB (听/写)	有 (选件)	有 (选件)	有 (选件)	有 (选件)	有 (选件)	有 (选件)
RS232	有	有	有 (选件)	有 (选件)	有	有 (选件)
USB	有	有	有 (选件)	有 (选件)	有	有 (选件)
网口	有	有	有 (选件)	有 (选件)	有	有 (选件)
存储/调出记忆	有 (5组)	有 (150组)	有 (150组)	有 (150组)	有 (150组)	有 (150组)
外部遥控控制	有	有	有	有	有	有 (选件)
自动序列 (单机自动测试功能)	无	有	有	有	有	有
风扇进度控制	无	有	有	有	有	有
重量	9.5kg			7.5kg	7.0kg	
体积	483x177x445			269x177x445	160x177x445	