

直流微欧姆计



GOM-801H



特点

- ★ 3 1/2位0.5" LED显示
- ★ 测量档位: 20mΩ ~ 20kΩ, 共7档
- ★ 1A大电流测试
- ★ 10μΩ 高分辨率
- ★ Hi/Lo比较显示以及蜂鸣报警

GTL-108A 测试线

用于: GOM-801H/802, GDM-8261A
GOM-8255A/8251A




GOM-801H 是一款快速精确测量元器件和材料阻抗值的理想仪器,主显示使用 3 1/2 位 0.5" 红色 LED 显示器。测量对象涵盖电缆节点、接地阻抗、开关、发动机、变压器和发电机等。7 档测量档位,范围从 20mΩ ~ 20kΩ,可以通过前面板上的按键一键切换。内部比较器完全满足用户 Hi/Lo 的设置需要,GOM-801H 是集经济、实用和可靠性于一身的微欧姆计,性价比极高。

**海洋仪器**
致力于电子测试、维护领域!

规格	
档位	20mΩ、200mΩ、2Ω、20Ω、200Ω、2kΩ、20kΩ 7档
测试电流(测试电压0.2V)	
	20mΩ/200mΩ: 1A 2Ω: 100mA 20Ω: 10mA 200Ω: 1mA 2kΩ: 100μA 20kΩ: 10μA
精确度	
测量	20mΩ: ±0.2%读值+6位 200mΩ ~ 20kΩ: ±0.2%读值+4位
设置	±0.2%读值+6位
解析度	
	0.01mΩ、0.1mΩ、1mΩ、10mΩ、100mΩ、1Ω、10Ω
比较器	
	可设置Hi、Lo
显示	
	3 1/2位 0.5" LED显示 HI、GO、LO指示
电源	
	AC 100V/120V/220V/230V±10%, 50/60Hz
尺寸&重量	
	230(W)×95(H)×280(D)mm, 约2kg

订购信息	
GOM-801H	高精度直流微欧姆计
附件	
使用手册×1, 电源线×1, 测试线GTL-108A×1	

**北京海洋兴业科技股份有限公司** (证券代码: 839145)

北京市西三旗东黄平路19号龙旗广场4号楼(E座) 906室
电话: 010-62176775 62178811 62176785
企业QQ: 800057747 维修QQ: 508005118
企业官网: www.hyxyyq.com

邮编: 100096
传真: 010-62176619
邮箱: market@oitek.com.cn
购线网: www.gooxian.com



扫描二维码关注我们
查找微信公众号: 海洋仪器